

Руководство интегратора

version 1.0.1

Mertech

October 21, 2024

Содержание

Руководство интегратора	1
Подключение драйвера к 1С	1
Подключение драйвера к 1С (компонента)	3
Подключение весов Mertech M-ER 725, 727 к 1С v.8 толстый клиент на примере конфигурации УТ 10.3	6
Добавление обработки обслуживания	6
Добавления устройства «Весы с печатью этикеток»	6
Настройка параметров подключения	7
Выгрузка товаров в весы	7

← Вернуться к списку всех документаций

Руководство интегратора


Содержание

Подключение драйвера к 1С


Note

В качестве примера используется подключение к конфигурации 1С:Розница 3.0. В других конфигурациях могут незначительно отличаться названия разделов и пунктов меню.

Откройте раздел «Настройки», пункт «Поддержка оборудования».




Выберите пункт «Подключаемое оборудование».




Откроется форма «Подключаемое оборудование».

Создайте новое оборудование, нажав кнопку «Подключить новое».




Откроется форма «Экземпляр подключаемого оборудования (создание)».

Укажите тип оборудования «Весы с печатью этикеток» и драйвер «Мертех:Весы с печатью этикеток».




Поставьте галочку «Устройство используется» и нажмите «Записать и закрыть».

Согласитесь с запросом о переходе к параметрам подключения.



Откроется окно настройки параметров подключения к оборудованию.



Для подключения необходимо указать настроенный в весах IP-адрес, IP-порт 1111 и пароль 1234. Выберете уровень логирования и канал связи TCP или UDP.

Note

Канал связи должен совпадать с выбранным на весах.

Нажмите кнопку «Тест подключения» и убедитесь, что тест пройден успешно.

Attention!

В случае возникновения ошибок в работе весов или драйвера 1С обратитесь в службу технической поддержки. Для эффективного решения возникшей проблемы обязательно предоставьте технической поддержке лог-файлы.

Note


Лог-файлы расположены по адресу C:\Users\user\AppData\Roaming\ScaleDriver\log

Подключение драйвера к 1С (компонента)


Note

В качестве примера используется подключение к конфигурации 1С:Управление торговлей 11. В других конфигурациях могут незначительно отличаться названия разделов и пунктов меню.


Откройте раздел «НСИ и Администрирование», пункт «PMK и оборудование».



Поставьте галочку «Использовать подключаемое оборудование», выберите ставший активным пункт «Подключаемое оборудование».




Откроется форма «Подключаемое оборудование».



Подключение драйвера к 1С (компонента)

Выберите пункт «Драйверы оборудования».




Выберите пункт «Добавить драйвер из файла».

Hint


На «Предупреждение безопасности» о подключении внешней компоненты нажмите кнопку «Продолжить».

Откроется окно Проводника для выбора пути к файлу с драйвером.




Перейдите в каталог с файлом драйвера и выберите файл driver_1c_1.2.00XX.zip.

Откроется форма создания драйвера.



Нажмите кнопку «Записать и закрыть».


Проконтролируйте, что драйвер установлен без ошибок.



Подключение драйвера к 1С (компонента)


Нажмите кнопку «Записать и закрыть».

Перейдите в раздел «Подключаемое оборудование» и создайте новое оборудование, указав тип и драйвер.



Установите курсор на строку «MERTECH M-ER: Весы с печатью этикеток» и нажмите на кнопку «Настроить».

Откроется окно настройки параметров подключения к оборудованию.



Для подключения необходимо указать настроенный в весах IP-адрес, IP-порт 1111 и пароль 1234. Выберете уровень логирования и канал связи TCP или UDP.

Note

Канал связи должен совпадать с выбранным на весах.

Нажмите кнопку «Тест подключения» и убедитесь, что тест пройден успешно.

Attention!

В случае возникновения ошибок в работе весов или драйвера 1С обратитесь в службу технической поддержки. Для эффективного решения возникшей проблемы обязательно предоставьте технической поддержке лог-файлы.

Note

Лог-файлы расположены по адресу C:\Users\user\AppData\Roaming\ScaleDriver\log


Подключение весов Mertech M-ER 725, 727 к 1С v.8 толстый клиент на примере конфигурации УТ 10.3

Добавление обработки обслуживания

Note

Подробное описание можно прочитать на сайте 1С, по ссылке: <https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:1617:hdoc>

Меню «Сервис» -> Торговое оборудование -> Подключение и настройка торгового оборудования




Загружаем обработку обслуживания из каталога.

Кнопка «Обработки обслуживания» -> Загрузить все обработки обслуживания из каталога

В открывшемся окне, выбрать каталог, в котором находится файл «MerTechMertexScaleOffline_v1-04.epf».

Скачать файл: [MerTechMertexScaleOffline_v1-04.epf](#)



После загрузки удачной загрузки, в окне «служебные сообщения» 1С напишет:



Добавления устройства «Весы с печатью этикеток»

Переходим в раздел «Весы с печатью этикеток».


Кнопка «+» (зеленый круг с белым плюсом)

В добавленной строке нужно заполнить графу «модель» из справочника «Торговое оборудование». Выбираем «Мертех: Весы с печатью этикеток».



Hint


Если в списке нет нужной модели, нажмите кнопку «Создать из списка» и выберите из таблицы модель «МЕРТЕХ».



Настройка параметров подключения

Переходим в раздел «Весы с печатью этикеток».


Выбираем строку с нужным устройством и нажимаем кнопку «параметры» (сверху над списком устройств).



Заполняем параметры подключенного устройства.

Нажимаем кнопку «Тест устройства».

Если настройки выполнены верно, весы подадут звуковой сигнал, а в окне «служебные сообщения» 1С выдаст информацию.




Обратите внимание, что в параметрах можно установить флаг «выгружать изображения». В весы будут выгружаться только «основное изображение» номенклатурной позиции.

Note

Так же из данного диалогового окна можно очистить базу товаров в весах.

Выгрузка товаров в весы

Меню «Сервис» -> Торговое оборудование -> Выгрузка данных в весы с печатью этикеток
В форме нажимаем кнопку «заполнить».



Для передачи данных в весы, нажимаем кнопку «Выгрузить в весы»/

Список методических материалов:

Каталог обработок для 8.1: <https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:3020:hdoc>

Подключение весов Mertech M-ER 725, 727 к 1С v.8 толстый клиент на примере конфигурации УТ 10.3

Инструкция для тонкого клиента: <https://its.1c.ru/db/metod81#content:8179:hdoc>

[Документация PDF](#)